Maxiecofix P3

SNM

Compatible avec toutes les développeuses existantes à ce jour sur le marché, cette cellule écologique a été conçue dans le cadre des dispositions légales en vue de piéger l'argent métal et d'en optimiser la récupération sous forme de boues.

Grâce au Maxiécofix, vous êtes assurés de :

1. La conformité des effluents de votre machine à développer, au niveau des rejets argentiques, et ce, quelque soit votre niveau d'activité/consommation annuelle de surface photosensible,

2. D'éviter la collecte des eaux de rinçage, solution techniquement et financièrement très lourde,

3. Réaliser des économies substantielles de fixateur, sauf sur les postes de Mammographie,

4. Concilier enfin gestion des déchets et maîtrise des coûts

5. D'amortir l'achat puis la maintenance de votre cellule écologique, grâce à la valorisation des boues argentiques récupérées par la cellule écologique.

Photo non contractuelle

Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MAXIECOFIX P3

Marque : C.M.S
Type de l'appareil : Maxiecofix P3
Dimensions : L: 300 mm - P: 500 mm - H: 550 mm, appareil sur roulettes
Poids à vide : 20 Kg
Récupération d'argent : jusqu'à 6 g/h en fonction de la concentration en argent.
Nombre de films traités : de 1 à 25 films /heure.
Volume de la cellule P3 : approximativement 6 litres.
Bac de rétention : avec sonde de coupure de sécurité en cas de fuite.
Pompe : magnétique- débit 1500/2300 litres. IWAKI CO. LDT Type MDR 30 munie d'une protection en cas de blocage
Filtre : combiné mécanique et résine échangeuse.
Cathode : acier inox , plusieurs usages possibles.
Anode : volumique en graphite - autonomie : 3 Kg d'argent
Tension requise : 230 V (50 HZ)
Puissance maximale : 0,6 A/h
Fluide : fixateur
Orifice : Ø 16
Température de fonctionnement : 35°C
Alimentation : 2V – 10 A continu piloté en 4 mA, 20 mA.
Marquage CE.

Appareil totalement étanche, autonome. Conception et fabrication française.
Le positionnement de la cellule écologique doit avoir lieu à proximité du mélangeur de bains et de la machine à développer.

Contraintes d'implantation
Raccordement électrique :
Prise électrique 230 V + T 16A relié à la marche/arrêt de la Développeuse
Réservations techniques : *Passage des tuyaux : perçage Ø 50 mm ou 2 Ø 25 mm au pied de chaque développeuse et au dos de la cellule.*

Société Nouvelle MARTINEAU

B.P 45 - 31122 PORTET sur GARONNE Cedex Tél.: 05 61 72 00 47- Fax : 05 61 72 02 06
E-mail : sn.martineau@wanadoo.fr

Conception & réalisation : BLEU DIGITAL MULTIMEDIA - 05 34 36 00 66 - http://www.bleudigital.fr - Photos : BLEU DIGITAL MULTIMEDIA